



Technische Daten

Leistungsmerkmale

Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte (bis 2.300 Watt)

Manuelles Schalten: über Taster am Aktor oder per FRITZ!Fon; am PC, Smartphone oder Tablet über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder per MyFRITZ!App (lokal und über das Internet)

Automatisches Schalten: einmalig,

Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24h

Anzeige der aktuellen Leistung und Temperatur sowie Schalten über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder MyFRITZ!App

Push-Mail-Funktion: alle Informationen wie verbrauchte Energie oder Schaltzustand per E-Mail inkl.

täglich, wochentäglich (140 freie Schaltpunkte pro Woche),
rhythmisch, zufällig, Countdown, per Astro-Funktion je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang oder per Google-Kalender, Abschalten bei Standby, Schalten durch Geräusche (z.B. Klatschen oder Klopfen)

Misst den Energieverbrauch angeschlossener Geräte und zeichnet diesen auf

Energieauswertung: aktuelle Leistung (Wirkleistung), sowie aktuelle Spannung und Strom, Verbrauch pro 15 Minuten, Tag, Monat, Jahr in kWh, Euro, CO₂-Ausstoß

Integrierter Temperaturfühler und Geräuschsensor

Verbrauchsdaten als CSV-Anhang

Intuitive Einrichtung im Browser über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet - auch unterwegs über das Internet

Software-gesteuertes Schalten am Nulldurchgang

Funkreichweite: bis zu 300 Meter im Freien und bis zu 40 Meter in Gebäuden

Einbindung ins Heimnetz über DECT-Funk - ab Werk sicher verschlüsselt

Automatische Update-Funktion für neue Leistungsmerkmale

Geräte- Eigenschaften

Abmessungen (B x H x T): 59 x 93 x 41 mm (ohne Stecker)

Gewicht: 135g

Maximale Leistungsaufnahme:

Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5 Watt) bzw. +/- 2% (ab 5 Watt)

Geeignet für Umgebungstemperaturen von 0° C - 40° C

ca. 1,1 Watt (ab
FRITZ!OS6.50)

Leistungsaufnahme im
Stand-by: ca. 0,5 Watt
(ab FRITZ!OS6.50)

Systemvoraus setzungen

230-Volt-Steckdose
FRITZ!Box mit DECT
(Ausnahme FRITZ!Box
7312/7412), FRITZ!OS
ab Version 5.50

Lieferumfang

FRITZ!DECT 200
Installationsanleitung