



FRITZ!DECT Repeater 100

Übersicht

Details

Technische Daten

Jetzt kaufen



Technische Daten

Leistungsmerkmale

Erweitert den Empfangs- und Sendebereich für DECT-Schnurlostelefone und -Dienste

Telefonate abhörsicher verschlüsselt mit FRITZ!Box als Basis

Bis zu drei Gespräche gleichzeitig möglich

Unterstützt das automatische Handover von DECT-Telefonaten, so dass jederzeit

Vergrößert die Reichweite für Smart-Home-Geräte mit DECT-ULE (ab FRITZ!OS 6.50; HAN-FUN wird nicht unterstützt)

Integrierte Steckdose - kein Steckplatz geht verloren

Schnelle Inbetriebnahme: einschalten und DECT-Taste an FRITZ!Box drücken

während eines
Telefonats zwischen
Basis und Repeater
gewechselt werden
kann

Repeater-Funktion
auch für HD-Telefonie,
Internetradio und RSS
mit FRITZ!Box als Basis

Integrierter
Temperaturfühler

Aufzeichnen des
Temperaturverlaufs
der letzten 24h

Reichweite mit
weiteren FRITZ!DECT
Repeatern in jede
Richtung erweiterbar

Kompatibel zu DECT-
Basisstationen des
GAP-Standards
(Grundfunktionen) und
mit aktivierter
Repeater-Funktion

Informationen zum
Betriebszustand des
Repeaters zeigt der
DECT-Monitor der
FRITZ!Box an

DECT-Schalter:
Repeater an der Basis
an- bzw. abmelden

Status-Schalter: LEDs
am Repeater ein- und
ausschalten

Automatische Update-
Funktion für neue
Leistungsmerkmale

Anschlüsse

Anbindung ans
Stromnetz mit 230 V,
50 Hz an Steckdose für
Steckertyp F (Schuko,
CEE 7/4)

Funkstandard DECT

Angeschlossene
Geräte: bis 2.300
Watt/10 A

Systemvoraussetzungen

230-Volt-Steckdose
FRITZ!Box mit DECT
und FRITZ!OS 5.50
(oder höher) oder
DECT-Basis mit
Repeaterfunktion (GAP)

Lieferumfang

FRITZ!DECT Repeater
100

Installationsanleitung