



FRITZ!Powerline 540E Set

Übersicht

Details

Technische Daten

Jetzt kaufen



Technische Daten

Powerline

Erweitert das Heimnetz über die hausinterne Stromleitung

Einsatz ohne Software-Installation an jeder Steckdose

Bis zu 500 MBit/s Powerline-Datenrate
brutto: robuste Verbindungen bei großen Entfernungen im Netzwerk

Für bandbreitenintensive Anwendungen in mehreren Räumen: HD-Video (auch 3-D), Multimedia-Streaming, Internetzugang über VDSL und Cable

Sichere WLAN-Einrichtung per Knopfdruck über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Unterstützt Multicast Sessions über IGMP

Ab Werk sicher verschlüsselt: 128-Bit-AES Link Encryption und Key Management

Kompatibel mit Powerline-Adaptern der 500- und 200-MBit/s-Klasse und dem Standard IEEE P1901, Koexistenz mit älteren Powerline-Adaptern

Unterstützung von IPv6

2 x Fast-Ethernet (100 MBit/s) für Anschluss von PC, Drucker, TV, Blu-ray, Hi-Fi oder Spielekonsole

Quality of Service:
Datenpriorisierung für störungsfreie Videoübertragung und Internettelefonie

WLAN

WLAN Access Point nach IEEE 802.11b (11MBit/s), g (54 MBit/s), n (300 MBit/s) im 2,4-GHz-Frequenzband

Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh

Verbindet kabellos PC, Tablet, Smartphone, Drucker und andere netzwerkfähige Geräte

Anschlüsse und Schnittstellen

Anbindung ans Stromnetz mit 230 V, 50 Hz

WLAN Access Point nach IEEE 802.11n (300 MBit/s), g (54 MBit/s) und b (11MBit/s) im 2,4-GHz-Frequenzband

2 x Fast-Ethernet
(10/100 Base-T, RJ45-
Buchse) für FRITZ!Box,
PC, TV, Drucker, Hi-Fi-
Anlage, Blu-ray-Player
u. a.

Geräte- Eigenschaften

Abmessungen (B x H x
T): 59 x 132 x 41 mm

Gewicht: 185 g

Durchschnittliche
Leistungsaufnahme:
5,5 Watt

Lieferumfang

FRITZ!Powerline 540E
FRITZ!Powerline 510E

2 x 1,80 m langes
Netzwerkkabel

Installationsanleitung